

AUTONOMNÍ ČTEČKY - PŘEHLED

| Název | ECK-02N | K3 | Q3 | RAK1-EM | BC-2000 | RAK4-EM | W1-A | RA2-EM | W2 | RASK1-EM | W3-C |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Typ modulu | kódová klávesnice | čtečka s klávesnicí | čtečka s klávesnicí | čtečka s klávesnicí | čtečka s klávesnicí | čtečka s klávesnicí | čtečka s klávesnicí | bezdotyková čtečka | bezdotyková čtečka | čtečka s klávesnicí | čtečka s klávesnicí |
| Čtecí dosah kartou/čipem | ne/ne | 3-8 cm | max. 5 cm | 2,5-5/0-2,5 cm | 2,5-5/0-2,5 cm | 3-6 cm | 2,5-5/1-2,5 cm | 3-10 cm | 2-5 cm | 2,5-5/0-2,5 cm | 2,5-5/0-2,5 cm |
| Autorizace kódem/kartou | ano/ne | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ne/ano | ne/ano | ano/ano | ano/ano |
| Programování | pomocí klávesnice | pomocí klávesnice | pomocí klávesnice | pomocí klávesnice | pomocí klávesnice | pomocí klávesnice | pomocí klávesnice | pomocí IR klávesnice | pomocí IR klávesnice | pomocí klávesnice | pomocí klávesnice |
| Karta | ne | EM 125kHz | EM 125kHz | EM 125kHz | EM 125kHz | EM 125kHz | EM 125kHz | EM 125kHz | EM 125kHz | EM 125kHz | EM 125kHz |
| Počet uživatelů | max. 250 | max. 1000 | max. 500 | max. 1000 | max. 1000 | 1.zóna 1000/2.zóna 100 | 1.zóna 1100/2.zóna 100 | max. 2000 | max. 10000 | max. 1000 | max. 2500 |
| Napájení | 10-18V DC/AC | 10,8-26,4V DC | 10,8-26,4V DC | 12-24V DC | 10,5-13,5V DC | 12-28V DC/AC | 12-24V DC | 9-18V DC | 10,5-13,5V DC | 12-28V DC/AC | 12-24V DC |
| Proudový odběr | max. 80mA | max. 40mA | max. 40mA | max. 80mA | max. 100mA | max. 80mA | max. 60mA | max. 40mA | max. 60mA | max. 80mA | max. 60mA |
| Výstup na zámek | relé NO/NC | LOCK+/LOCK- | LOCK+/LOCK- | relé NO/NC | relé NO/NC | 2x relé NO/NC | 2x relé NO/NC | relé NO/NC | L+/L- | relé NO/NC | relé NO/NC |
| Zatížení relé | 24V/2A | 12V/2A | 12V/2A | 30V/1A | 12V/2A | 30V/1A | 12V/2A | 30V/1A | 12V/2A | 30V/1A | 12V/2A |
| Přepínací režim - "toggle" | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne |
| Odchodové tlačítko | ano | ano | ano | ano | ano | ano 2x | ano 2x | ano | ano | ano | ano |
| Dveřní kontakt | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano |
| Poplachový výstup | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano |
| Tamper | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Optická signalizace | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Audio signalizace | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Výstup Wiegand 26bit | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano |
| Externí čtečka/klávesnice | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano |
| Provedení | kov | plast | plast | kov | kov | kov | kov | plast | plast | kov | kov |
| Barva | stříbrná/černá | šedá | černá | stříbrná/černá | stříbrná | stříbrná/černá | stříbrná/černá | černá | černá | stříbrná/černá | stříbrná/černá |