

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security



Modul MD-CAM2 , MD-CAM4

Před instalací si přečtěte tento návod.

Vzhled desky a krytu se může lišit v závislosti na verzi.

Reléový modul MD-CAM2, MD-CAM4 je určen pro použití v instalacích s nízkým napětím.

Modul umožňuje zvýšit počet vstupů monitorů systému COMMAX. 2 vstupy (4 vstupy) / 1 výstup. Pracuje se všemi modely analogových monitorů a dveřními jednotkami COMMAX. Zároveň lze přes MD-CAM připojit i externí analogovou kameru, ta ale musí mít externí napájení.

Maximální vzdálenost mezi modulem a zařízením COMMAX by neměla přesáhnout 100 metrů při průměru vodiče 0,5 mm.

MD-CAM2, MD-CAM4 je dodáván v univerzální montážní krabici s krytím IP 54. Modul by měl být umístěn ve vnitřních prostorách, aby byl chráněn před nepříznivými účinky počasí.


Popis funkce modulu

Aktuální stav je signalizován stavem dvou LED diod (červená a zelená).

Modul je zapnutý a červená LED indikuje, že je připraveno zobrazit vstupní obraz 1 (tj. Náhled monitoru zobrazí vstupní obrázek 1). Po dokončení náhledu / konverzace se modul přepne na vstup 2.

Modul je zapnutý a zelená LED svítí, znamená to, že je připraveno zobrazit vstupní obraz 2 (to znamená, že náhled monitoru zobrazí obraz ze vstupu 2). Po dokončení náhledu / konverzace se modul přepne na vstup 1.

V pohotovostním režimu svítí červená kontrolka LED, že aktuální vstup 1 je aktivní, vstup 1 bude také k dispozici pro sledování z monitoru.

Náhledy z dveřních jednotek lze přepínat manuálně postupným stláčením tlačítka  na videomonitoru.

Napájení:

- Doporučený je zdroj COMMAX RF-1A (jeden napájecí zdroj může napájet několik modulů). Napětí na svorkách modulu nesmí být nižší než 11,8 Vss.
- Moduly jsou určeny pro použití v analogovém systému COMMAX, jehož kabeláž by neměla přesáhnout 100m pro 4x0,5mm a 150m pro 4x0,8mm (viz návod k použití kamer a monitorů).

Poznámky - problémy s provozem:

Pro správnou funkci modulu použijte napájení 12V DC.

Pokud nesvítí žádná LED dioda, nemusí se jednat o poruchu, ujistěte se, že napájení modulu je dostatečné, stačí vyvolat náhled nebo stisknout tlačítko na dveřním panelu .

Záruční a pozáruční servis

Na produkty značky Commax[®] se v České republice vztahuje nadstandardní záruka 36 měsíců od data prodeje

